

TK-3230k

Características

- * Potencia 1.5 watts
- * Frecuencia: 460 - 470 Mhz
- * 2 canales (expandible por 16 - software)
- * 39 códigos sub-audibles QT y 83 códigos digitales DQT
- * Candado de tecla
- * Exploración de canales
- * Audio mejorado Kenwood
- * Vox interno
- * Encriptación de voz interconstruido
- * 10 diferentes tonos de alerta de llamada
- * Pantalla de 4 dígitos
- * Indicador de 3 segmentos de nivel de batería
- * Estándares militares MIL-STD C, D, E y F
- * Candado de canal ocupado
- * Compensación de voz (Compander)
- * Ahorro de batería
- * Temporizador de transmisión (TOT)
- * Monitor
- * Cloneo inalámbrico
- * 3 años de garantía

Señalización FleetSync









- * Llamada selectiva, grupal y general
- * PTT ID
- * Identificación en pantalla

Accesorios incluidos

- * Batería de Li-Ion KNB-46L
- * Cargador rápido KSC-37
- * Clip KBH-14



Accesorios

 KNB-46L Batería Li-Ion (2000 mAh) (Incluida)	 KSC-37 Cargador Rápido (Incluido)	 KBH-14M Clip para cinturón (Incluido)	 KMC-21 Micrófono con bocina compacto
 KHS-8BL/BE Micrófono de palma de 2 hilos (Negro y Beige)	 KHS-9BL/BE Micrófono de solapa de 3 hilos con auricular (Negro y Beige)	 KHS-22 Diadema Ligera con Micrófono Bocina.	 KHS-1 Diadema con VOX / PTT

Especificaciones

Generales	TK-3230
Rango de Frecuencia	460 - 470 MHz
Canales	16
Espaciamiento entre Canales	25 kHz / 12.5 kHz
Voltaje de Operación	7.5 Vdc \pm 20%
Vida de la batería (en ciclos de trabajo 5-5-90) KNB-46L	Aproximadamente 14 horas
Rango de Temperatura	- 10° a +60° C
Estabilidad de Frecuencia	\pm 2.5 ppm
Dimensiones (Ancho, Alto, Profundidad) Con batería KNB-46L	52 x 103.5 x 28.7 mm
Peso Con batería KNB-46L	155 g
Impedancia de Antena	50 Ω
Ancho de banda	10 MHz
Receptor	
Sensibilidad (12 dB SINAD)	
Banda Ancha	0.25 μ V
Banda Angosta	0.28 μ V
Selectividad	
Banda Ancha	60 dB
Banda Angosta	50 dB
Intermodulación	
Banda Ancha	50 dB
Banda Angosta	50 dB
Transmisor	
Potencia de Salida RF	
Alta	1.5 W
Baja	0.5 W
Ruido FM	
Banda Ancha	40 dB
Banda Angosta	34 dB
Distorsión de Audio	Menor al 5%

Una gran cantidad de útiles accesorios y opciones. Vea a su Distribuidor Profesional: